

## Типы исполнения ЯУ5000

Тип ящика управления двигателем		Кол-во управляемых двигателей (фидеров)	Питание цепи управления	Аппараты на двери
Нереверсивным	Реверсивным			
Ящики с автоматическими выключателями на каждый фидер				
ЯУ5110	ЯУ5410	1	Фазным напряжением	Кнопка и лампа
ЯУ5111	ЯУ5411			Кнопка, лампа и переключатель
ЯУ5112	ЯУ5412			Кнопка и лампа
ЯУ5113	ЯУ5413		Независимое или линейным напряжением	Кнопка, лампа и переключатель
ЯУ5114	ЯУ5414		2	Фазным напряжением
ЯУ5115	ЯУ5415	Кнопка, лампа и переключатель		
Ящики с одним автоматическим выключателем на два фидера				
ЯУ5124	ЯУ5424	2	Фазным напряжением	Кнопка и лампа
ЯУ5125	ЯУ5425			Кнопка, лампа и переключатель
Ящики без автоматического выключателя				
ЯУ5130	ЯУ5430	1	Фазным напряжением	Кнопка и лампа
ЯУ5131	ЯУ5431			Кнопка, лампа и переключатель
ЯУ5134	ЯУ5434			Кнопка и лампа
ЯУ5135	ЯУ5435	2	Фазным напряжением	Кнопка, лампа и переключатель
Ящики с промежуточным реле				
ЯУ5141	ЯУ5441	1	Фазным напряжением	Кнопка, лампа и переключатель
Ящики с клеммниками				
ЯУ5001	Зажимы цепей управления	Количество зажимов 40		Предназначены для транзита цепей управления
ЯУ5003		Количество зажимов 60		
ЯУ5004		Количество зажимов 120		
ЯУ5005	Силовые зажимы на ток 63А	Количество зажимов 6		Для питания ящиков